

11 kan. Reziim

DMX kanal	Väärtus	Funktsioon	Märkus
1	0 - 255	Dimmer	üldine
2	0 - 255	Strobo	üldine
3	0 - 255	Punane SMD	taust
4	0 - 255	Roheline SMD	taust
5	0 - 255	Sinine SMD	taust
6	0 - 255	Valge Cree	blinder pixel
7	0 - 255	programm	valge piksel
8	0 - 255	programm	värvid
9	0 - 255	efekti kiirus	
10	0 - 255	8 kanali kontroll	
11	0 - 255	sound kontroll	

20 kan. Reziim

DMX kanal	Väärtus	Funktsioon	Märkus
1	0 - 255	Dimmer	üldine
2	0 - 255	Strobo	üldine
3	0 - 255	macro	liikumine (värvi osa)
4	0 - 255	macro	valged
5	0 - 255	kiirus	programm
6	0 - 255	vävi makro värv	
7	0 - 255	sound control	
8	0 - 255	valge piksel 1	
9	0 - 255	valge piksel 2	
10	0 - 255	valge piksel 3	
11	0 - 255	valge piksel 4	
12	0 - 255	valge piksel 5	
13	0 - 255	valge piksel 6	
14	0 - 255	valge piksel 7	
15	0 - 255	valge piksel 8	
16	0 - 255	valge piksel 9	
17	0 - 255	valge piksel 10	
18	0 - 255	red	punane
19	0 - 255	green	roheline
20	0 - 255	blue	sinine

47 kan. Reziim

DMX kanal	Väärtus	Funktsioon	Märkus
1	0 - 255	dimmer	üld
2	0 - 255	strobo	
3	0 - 255	macro	värvid liikumine
4	0 - 255	macro	valged
5	0 - 255	kiirus	
6	0 - 255	värvi macro värv	
7	0 - 255	sound control	
8	0 - 255	valge piksel 1	
9	0 - 255	valge piksel 2	
10	0 - 255	valge piksel 3	

11	0 - 255	valge piksel 4	
12	0 - 255	valge piksel 5	
13	0 - 255	valge piksel 6	
14	0 - 255	valge piksel 7	
15	0 - 255	valge piksel 8	
16	0 - 255	valge piksel 9	
17	0 - 255	valge piksel 10	
18	0 - 255	punane	1 piksli ümber
19	0 - 255	roheline	1 piksli ümber
20	0 - 255	sinine	1 piksli ümber
.....	0 - 255	
47	0 - 255	sinine	10 piksli ümber

190 kan. Reziim

DMX kanal	Väärtus	Funktsioon	Märkus
1 ... 10	0 - 255	valged pikslid	
11 ... 190	0 - 255	värvi pikslid	60 x 3 värvi = 180